



Cor: ■ vermelho

Dados Elétricos			
Classificações de acordo com a IEC/EN		Informações EX	
Tensão nominal (III/3)	800 V	Corrente classificada (EX e II)	20 A
Corrente classificada	25 A		

Dados geométricos	
Largura	8,6 mm / 0.339 polegadas
Altura	4,1 mm / 0.161 polegadas
Profundidade	19 mm / 0.748 polegadas
Atribuição de jumper	1-2

Dados do Material	
Nota sobre os dados do material	
	Information on material specifications can be found here
Cor	vermelho
Carga de fogo	0.007 MJ
Peso	0.9 g

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 PCS
Tipo de embalagem	Bag
País de origem	DE
GTIN	4055143687225
Número de tarifa alfandegária	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Aprovações/certificados

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Documentation

Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2002-402/000-005	19.02.2019
	↓		xml 2.52 KB
		2002-402/000-005	28.04.2017
			doc 24.00 KB
			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-402/000-005	EPLAN Data Portal 2002-402/000-005
↓	↓
	WSCAD Universe 2002-402/000-005
	↓
	ZUKEN Portal 2002-402/000-005
	↓

Notas de instalação


Jumpeamento



Barras de jumper tipo push-in
Barras de jumper do tipo push-in personalizadas são criadas quebrando os contatos do jumper.
500 V
300 V

Barras de jumper tipo push-in
Identifique com uma caneta permanente.

Jumpeamento




Por exemplo, barras de jumper do tipo push-in coloridas são usadas com blocos de terminais do sensor.


Jumpeamento




Descendo via barra de jumper tipo push-in.



Descer através da barra de jumpers do tipo push-in:
A conexão através do lado do terminal fechado com placa terminal permite o jumpeamento em dois tamanhos de seção transversal, por exemplo, de 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) ou de 6 mm² (10 AWG) a 2,5 mm² (14 AWG) (consulte ilustração acima).



Descer através da barra de jumpers do tipo push-in:
O comum através do lado do terminal aberto com placa final permite a ligação em ponte em dois tamanhos de seção transversal para 16 mm² (6 AWG) e 10 mm² (8 AWG) e um tamanho de seção transversal para 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG). Um exemplo: de 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) (veja a ilustração acima) ou de 10 mm² (8 AWG) a 4 mm² (12 AWG).



Nota:
A corrente total dos circuitos de saída não deve exceder a corrente nominal da barra de jumper do tipo step-down/push-in.